

Adélys 2017

fiche Technique son

Régisseur Son : François « 6ko » Joury
delazik@hotmail.com / +33 (0) 6 60 50 22 69

1 / Diffusion

Un système professionnel actif 3 voies minimum + subs adapté à la capacité du lieu (1kW pour 100 personnes minimum) pouvant fournir 105 dB sans distorsion en tout point. Si le système son est pourvu d'un limiteur, merci de prévenir le sonorisateur avant le début de la balance et de veiller à ce que celui-ci soit correctement et raisonnablement réglé. (exemple Lacoustic, D&B etc.)

2 / Régie façade

La régie devra être placée au point de mise en phase du système (au centre), posée au sol ou surélevée de 40 cm maximum au milieu ou au maximum au 2/3 à l'intérieur de l'espace public (selon un triangle équilatéral) et en aucun cas derrière une vitre ou une cabine. Si pour des raisons architecturales cela n'était pas possible, merci de nous prévenir à l'avance. IL EST IMPERATIF D'ENTENDRE CE QUE L'ON MIXE, MERCI !

Si Console numérique (conseillé) :

Une console numérique type Yamaha CL5 sera grandement appréciée.

Sinon Souncraft Vi6 ou midas PRO 2/6 etc... (attention pas de presonus, ni si series etc ...)

Si les retours se font de la face prévoir un routeur, un ipad et l'application correspondant à la console.

Si Console analogique : contacter le régisseur

3 / Régie retours

Le groupe se déplace sans technicien retour, merci de prévoir une personne compétente et expérimentée pour ce poste. La régie devra se trouver sur le bord de scène de manière à avoir un contact visuel permanent avec la scène dans son intégralité. Nous utilisons 3 circuits sur 4 retours identiques. de type: 112xt Lacoustic, d&b etc

+ des prises de Courant 220v seront nécessaires pour chaque musicien.

4 / Patch

	name	mic	stand	insert	note
1	kick	B52/D6	small	Gate Comp	
2	Sn top	SM57	clamp	Gate Comp	
3	Sn bottom	535/57	clamp	Gate	
4	Tom 1	604/d2	clamp	Gate	
5	Tom 2	604/d4	clamp	Gate	

6	Oh left	km-184	clamp		
7	Oh mid	type electret	clamp		fourni
8	OH right	km-184	clamp		
9	Cajon bd	xlr			
10	Cajon sn	xlr			
11	Wave drum	DI J48			
12	Bass station	DI J48		comp	
13	bass	DI J48/u5		comp	
14	Bass amp	421/m88		comp	
15	Keyboard L	DI J48			
16	Keyboard R	DI J48			
17	Looper L	DI J48			
18	Looper R	DI J48			
19	Vx drum	58/b56/b57	pied+perchette	comp	
20	Vx bass	SM 58	pied+perchette	comp	
21	LEAD COUR	535	pied+perchette	comp	fourni
22	y				analogique
23	MINI JACK L				FOH
24	MINI JACK R				FOH

Régisseur tour/Son : François « 6ko » Joury delazik@hotmail.com / +33 (0) 6 60 50 22 69

schema de scène

